

Ночные тревоги

Период обновлений [?] 1 мин

Тревога при балансе [?] 20 руб.

Графики на главной За 3 часа ▾

Тревоги по питанию Включены ▾

Тревоги по батарее Включены ▾

Буфер контроллера Задействовать ▾

Часовой пояс [?] UTC+03:00 Москва ▾

Ночные тревоги Включены ▾

Ночное время с 22:15 ▾

Ночное время по 07:45 ▾

Ночные тревоги позволяют для входов типа "" и

"" задавать специальные границы, за которые не должны выходить показания "ночью".

Такой режим будет полезен, чтобы уведомить Вас, если на ночь забыли выключить какое-то оборудование (печку, например).

Включение режима у контроллера

Для активации режима ночных тревог перейдите в раздел **Прочие** меню контроллера в левой панели.

Далее включите опцию **"Ночные тревоги"** и настройте, какой временной интервал будет считаться "ночным".

Для данной функции будет использоваться часовой пояс контроллера, поэтому проверьте его выбор в этом же разделе.

Тип срабатывания	Тревоги отключены
Ночные тревоги	Верхняя граница
Верхняя ночная граница	20
Задержка срабатывания	3 мин

Настройка ночных границ у входа

Если у контроллера включен ночной режим (см. выше), а у пользователя достаточно прав (уровень 50 и выше), то в настройках входов типов "", "" будет доступна настройка ночных тревог.

В опции "**Ночные тревоги**" укажите необходимый тип тревожных границ и ниже укажите сами значения границы/границ.

Также возможно указать "**Задержку срабатывания**" - тогда тревога будет приходить не сразу, а только если показатель продержался в тревожном значении дольше указанного в задержке времени. Также эта задержка применяется для определения момента, когда показатель вернулся "в норму" (время "автовзвода").

Особенности

На ночные тревоги влияют только текущие значения - догруженные из буфера значения не учитываются.

Если вы нашли у себя описанных выше настроек, то обратитесь в техподдержку. Возможно требуется обновление.

Данный функционал сейчас находится на стадии тестирования, поэтому не используйте его для критических задач.

Revision #2

Created 28 May 2024 10:35:51 by Олег Синкевич

Updated 13 April 2026 10:41:55 by Олег Синкевич